

Страницы редиректа

В зависимости от состояния сессии абонента на XGE, трафик абонента может перенаправляться на специализированные страницы - редиректа.

Какие есть страницы редиректа на XGE

1. Отрицательный баланс у абонента
2. Абонент не авторизован
3. Абонент заблокирован
4. Страница редиректа веб-авторизации (при использовании веб-авторизации)
5. Страница редиректа веб-регистрации (при использовании веб-авторизации)

Настройка



- Для Billing 5 Softrouter изменять настройки не нужно!
- При использовании веб-авторизации на XGE нельзя изменять поле "СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО БАЛАНСА"

1. В меню базового модуля системы откройте "Carbon XGE Router" -> "Настройки встроенного редиректа" и укажите адреса страниц на которые будут перенаправляться абоненты.

Настройки встроенного редиректа	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛОГИНОВ ДЛЯ HOTSPOT:	☐ Преобразование логинов +71234567890 и 81234567890 в логин 71234567890
	СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА ЗАБЛОКИРОВАННЫХ И НЕ АВТОРИЗОВАННЫХ АБОНЕНТОВ:	http://169.254.0.80/html/bl Страница редиректа заблокированных и не авторизованных абонентов
	СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО БАЛАНСА:	http://169.254.0.80/html/ne Страница редиректа отрицательного баланса
	СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА НЕ АВТОРИЗОВАННЫХ АБОНЕНТОВ:	http://169.254.0.80/html/no Страница редиректа не авторизованных абонентов
	ВКЛЮЧИТЬ ВЕБ-АВТОРИЗАЦИЮ:	☐ Включить веб-авторизацию
	СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА ВЕБ-АВТОРИЗАЦИИ:	http://169.254.80.90:446/ht Страница редиректа веб-авторизации
	СТРАНИЦА РЕДИРЕКТА ВЕБ-РЕГИСТРАЦИИ:	http://169.254.80.90/html/m Если указана, то отображается ссылка на странице веб-авторизации

2. Укажите IP-адрес сервера, на который будет происходить перенаправление

Настройки файрвола	IP АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ:	169.254.0.80 Обычно IP биллинга
	ВКЛЮЧИТЬ ФАЙРВОЛ:	☒ Включить файрвол
	ОГРАНИЧИТЬ КОЛВО НОВЫХ СОЕД/СЕК ИЗ ИНТЕРНЕТ:	2000 Рекомендуется 500-1000
	ОГРАНИЧИТЬ КОЛВО НОВЫХ СОЕД/СЕК ИЗ ЛОК.СЕТИ:	2000

После этого абонентов будет перенаправлять на информационные страницы.